

Configuration de la messagerie multimédia et du navigateur d'un téléphone Samsung Propel a766 pour le réseau HSPA+ de Solo Mobile.

Vous pouvez suivre les instructions ci-dessous pour configurer manuellement les réglages de la messagerie multimédia et du navigateur d'un téléphone Samsung Propel a766 déverrouillé sur le réseau HSPA+ de Solo Mobile.

- Suivez les instructions dans le manuel de l'utilisateur pour installer votre carte SIM de Solo dans le téléphone.
- Mettez votre téléphone sous tension.

Réglages du navigateur

À partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** et sélectionnez **Réglages > Connectivité > Profils réseau**.

1. Appuyez sur **Options** (touche programmable de gauche) et sélectionnez **Nouveau**.
2. Entrez les données suivantes dans les champs :

Définir nom : Connexion WAP Bell (Vous choisissez le nom.)

Nom d'accès : pda.bell.ca

Type d'authentification : Sélectionnez **Normale**.

Nom d'utilisateur : <Laissez en blanc.>

Mot de passe : <Laissez en blanc.>

Protocole : Sélectionnez HTTP.

URL page d'accueil : http://homepage

Adresse du serveur mandataire : 206.47.201.84

Port : 80

Durée attente (sec.) : 300

3. Surlignez **Réglages avancés** et appuyez sur **Modifier** (touche programmable du centre).

Entrez les données suivantes :

IP Statique : <Laissez en blanc.>

DNS Statique : <Laissez en blanc.>

Classe de trafic : Sélectionnez Abonné.

4. Appuyez sur **OK** (touche programmable de gauche).
5. Appuyez sur **Sauvegarder** (touche programmable de gauche).
6. Sélectionnez **Menu > Réglages > Réglages applications > Réglages navigateur**.
7. Faites défiler les noms de profil des réseaux et surlignez celui que vous avez créé (connexion WAP Bell) et appuyez sur **Sélect** (touche programmable du centre).

Réglage de la messagerie multimédia (MMS)

8. À partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** et sélectionnez **Réglages > Connectivité > Profils réseau**.

9. Appuyez sur **Options** (touche programmable de gauche) et sélectionnez **Nouveau**.
10. Entrez les données suivantes dans les champs :

Définir nom : Connexion MMS Bell (Vous choisissez le nom.)

Nom d'accès : pda.bell.ca

Type d'authentification : Sélectionnez Normale.

Nom d'utilisateur : <Laissez en blanc.>

Mot de passe : <Laissez en blanc.>
Protocole : Sélectionnez HTTP.
URL page d'accueil : http://mms.bell.ca/mms/wapenc
Adresse du serveur mandataire : 206.47.201.84
Port : 80
Durée attente (sec.) : 300

11. Surlignez **Réglages avancés** et appuyez sur **Modifier** (touche programmable du centre).
Entrez les données suivantes :
IP Statique : <Laissez en blanc.>
DNS Statique : <Laissez en blanc.>
Classe de trafic : Sélectionnez Abonné.
12. Appuyez sur **OK** (touche programmable de gauche).
13. Appuyez sur **Sauvegarder** (touche programmable de gauche).
14. Sélectionnez **Menu > Réglages > Réglages applications > Réglages de messagerie > Message photo > Profil message photo.**
15. Faites défiler les noms de profil des réseaux et surlignez celui que vous avez créé (connexion MMS Bell) et appuyez sur **Sélect** (touche programmable du centre).